

# HP USB-C G5 Essential Dock



## Erweitern Sie das Mögliche

Mit dieser kompakten Dockingstation verfügen Sie über alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit an einem aufgeräumten Schreibtisch zu erledigen. Mit nur einem USB-C®-Kabel<sup>1</sup> machen Sie den Weg frei für komplettes Zubehör, können bis zu drei High-Res-Displays anschließen,<sup>2</sup> eine stabile Ethernet-Verbindung herstellen und vieles mehr... und das alles, während Sie Ihr Notebook aufladen.<sup>1</sup> Räumen Sie Ihren Schreibtisch und Ihren Kopf frei mit diesem HP USB-C G5 Essential Dock.



\*Product imagery may differ from actual product

### Nahtlose Produktivität

Mit nur einem einzigen USB-C®-Kabel<sup>1</sup> gehen Sie noch einen Schritt weiter. Diese unverzichtbare Dockingstation liefert nahtlos Strom und unterstützt 4 USB-A-Anschlüsse für all Ihr Zubehör und bis zu 3 High-Res-Bildschirme<sup>2</sup> und stellt eine stabile Ethernet-Verbindung bereit – und das alles bei einer Leistung von 65 W für Ihr Notebook.

### Mehr Anschlüsse, weniger Beschränkungen

Diese unverzichtbare Dockingstation ist so konzipiert, dass sie mit dem funktioniert, womit Sie gerade arbeiten. Sie ist mit den meisten USB-C®- oder Thunderbolt™-fähigen PCs kompatibel<sup>1</sup>, und an die unterschiedliche Anschlüsse können Sie Ihr komplettes Zubehör anschließen.

### Kompaktheit trifft auf Effizienz

Sorgen Sie mit dieser nur 12,7 x 12,7 cm großen und kompakten Dockingstation für mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch. Bei einer einzigen Kabelverbindung ist weniger mehr.

# HP USB-C G5 Essential Dock

---

## **Verbundenes Firmware-Update**

Die IT-Abteilung kann Firmware-Updates für die Dockingstation verwalten, während diese mit dem Host-PC verbunden ist.<sup>3</sup>

# HP USB-C G5 Essential Dock



Produktnummer	784Q9AA
UPC-Nummer	197029640062
JAN-Code	4573595846385
Produktspezifisches Material	Kunststoff
Anschluss und Stecker	Vordereite: 1 SuperSpeed USB Type-C®; Signalrate von 5 Gbit/s (bis zu 15 W USB-Stromzufuhr) Seite: 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (mit Ladefunktion); 1 Kombinierte Audiobuchse Hinten: 2 DisplayPorts™ 1.4; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (beim Laden)
Anschluss für Netzteil	1 x 4,5 mm
Stromversorgung	120 W <sup>5</sup>
Verbindungstyp	1 USB Type-C®-Kabel vorne zum Anschluss an das Host-System (bis zu 65 W Leistungsabgabe per USB)
Physische Sicherheit	1 Vorrichtung für Standard-Kensington-Schloss
Systemstromversorgung	Bis zu 65 W über USB Type-C®? (sowohl HP als auch Nicht-HP Hostgeräte) <sup>1</sup>
Stromlieferungsprofile (PD = Power Delivery)	5 V/5 A; 9 V/5 A; 12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 10 V/5 A
Kabellänge	1 m
Unterstützung für externe Monitore	For hosts that support DisplayPort™ 1.4 with Display Stream Compression: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 3x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.3/1.4: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 2x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.2: 3x FHD @ 60 Hz; 2x QHD @ 60 Hz; 1x 4K UHD @ 60 Hz <sup>2,4</sup>
Betriebstastenart	Mechanische Ein/Aus-Taste mit LED-Anzeige zur Aktivierung des Hostsystems <sup>1</sup>
Produktfarbe	Schwarz
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10; Windows 11; macOS
Mindest-Systemvoraussetzungen	Mit USB-Type-C® (USB-Stromversorgung, Alt-Modus DisplayPort™)
Garantie	1 Jahr beschränkte Garantie
Lieferumfang	HP USB-C G5 Essential Dock; Netzteil, 120 W; AC-Netzkabel; Poster „Kurzanleitung“; Garantiekarte
Herkunftsland	Hergestellt in China
Abmessungen (B x T x H)	122 x 122 x 45 mm
Gewicht	1.54 lb; 0,7 kg
Physische Sicherheitseinrichtungen	1 Vorrichtung für Standard-Kensington-Schloss <sup>6</sup>

# HP USB-C G5 Essential Dock

## Fußnoten für Text

<sup>1</sup> Für die Alternate Mode-Funktionsfähigkeit des USB-C® muss der Host-PC das DisplayPort™ Alternate Mode-Protokoll über seinen USB-C®- oder Thunderbolt™-Anschluss unterstützen. Ladefunktion und Port-Replikation werden auf Notebooks mit implementierten USB-C®-Alternate Mode-Industriespezifikationen unterstützt. Die Power-Taste zum Einschalten oder Aufwecken des Systems funktioniert nur auf HP oder von HP unterstützten Notebooks. Die PXE-Boot-Funktionalität hängt davon ab, ob die Firmware des Hostsystems über den EFI-Treiber verfügt. Diese Dockingstation unterstützt weder die Wake-On-LAN-Funktionalität noch MAC Address Pass Through. Bei angeschlossenen Firmware-Updates muss der Endbenutzer den Firmware-Update-Prozess bis zum Abschluss durchlaufen. HP stellt keine Ethernet- und Audiotreiber auf Mac-PCs bereit. Nicht alle Funktionen funktionieren auf allen Betriebssystemen oder allen HP oder Nicht-HP Geräten.

<sup>2</sup> Video resolution and support is dependent on the maximum capability of the notebook. Supports 3 x FHD @ 60Hz or 2 x QHD @ 60Hz with DisplayPort™ 1.4 machine. For 3 x QHD @ 60Hz or 3 x 4K @ 60Hz configurations, the machine must support DisplayPort™ 1.4 with DisplayStream Compression. If the machine does not support DisplayStream Compression, then the system must support DisplayPort™ 1.4 with high-res mode enabled in the system.

<sup>3</sup> Ihre Dockingstation kann während der Aktualisierung nicht verwendet werden.

## Fußnoten für technische Daten

<sup>4</sup> The Display Stream Compression (DSC) supported version and color format depends on the graphics capability. DisplayStream Compression (DSC) is disabled when the display is attached to the VGA port or to an external DP2 VGA dongle.

<sup>5</sup> Cannot use any wattage below 120 W. Only 120 W or above. More wattage does not provide more power to the system.

<sup>6</sup> Schloss separat erhältlich.

